

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

## 1. ÜLDSÄTTED

**1.1** Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool) võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt võrguteenuste osutamist tarbijale ja elektriettevõtjale (edaspidi: ostja või pool) madalpingel liitumispunktiga alajaamas ja liinil võrguühenduse läbilaskevõimega üle 63 A ning keskpingel.

**1.1.1** Kui ostja sõlmib kokkuleppe jaotatud võrguteenuse müügiks korterelamusse, kehtivad talle Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A.

**1.2** Tüüptingimused ei reguleeri elektrienergia müümist ostjale.

**1.3** Tüüptingimused kehtivad sõlmitavate võrgulepingute ja tüüptingimuste (edaspidi ühiselt ka võrguleping) jõustumise ajal kehtivate võrgulepingute kohta, sõltumata sellest, kas tüüptingimused on otseselt võrgulepingule lisatud. Tüüptingimused on võrgulepingu lahutamatu osa. Võrguettevõtja tagab tüüptingimuste kättesaadavuse oma [veebilehel](#) ja teenindusbüroodes.

**1.4** Mistahes ajal kehtivad võrguettevõtja hinnakirjad on võrgulepingu lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakiri on võrgulepingule otseselt lisatud.

**1.5** Võrguettevõtja võib võrgulepingus ettenähtud kohustusi täita ise või kasutada kohustuste täitmiseks kolmandaid isikuid. Võrguettevõtja nimetatud isik on volitatud täitma võrguettevõtja kohustusi ja õigusi enda nimel ja arvel. Võrgulepingu sõlmimisega on ostja kinnitanud oma nõusolekut selliseks võrguettevõtja kohustuste ja õiguste üleandmiseks ning valmisolekut vastutada oma kohustuste täitmise eest kas võrguettevõtja või tema poolt nimetatud kolmanda isiku ees.

**1.6** Võrgulepingu sõlmimisega on ostja kinnitanud, et ta on võrgulepingu, sh tüüptingimuste ja hinnakirjade, sisuga tutvunud, sellest aru saanud ja nõustub võrgulepinguga.

## 2. MÕISTED

**2.1** Võrgulepingus (sh tüüptingimustes ja hinnakirjas) kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui võrgulepingust ei tulene teisiti.

**2.1.1 edastamistasu põhihind** – elektrienergia edastamise tasu (möötühik senti/kWh);

**2.1.2 edastamistasu päevahind** – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni v.a. riiklik püha kell 7.00–22.00 (möötühik – senti/kWh), kui hinnapaketi ei ole määratud teisiti;

**2.1.3 edastamistasu ööhind** – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni v.a. riiklik püha kell 22.00–7.00 ja laupäeval, pühapäeval ning riiklikul pühal kogu ööpäeva jooksul (möötühik – senti/kWh), kui hinnapaketi ei ole määratud teisiti ;

**2.1.4 elektriettevõtja** – elektrienergia tootja, sh mikrotootmiseseadmega tootja, võrguettevõtja ja liinivaldaja;

**2.1.5 elektrimüüja** – võrguarvelduslepingu sõlminud elektrienergia müüja, kes on ostjaga tarbimiskoha suhtes sõlminud avatud tarne elektrilepingu või üldteenuse osutaja;

**2.1.6 elektritootja** – ostja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks elektritootmiseseadet ja kelle võrgulepingus on tootmistingimustes kokku lepitud;

**2.1.7 elektritootmiseseade** – tootismoodul ja/või salvestusseade, mis on võrguga paralleeltoos ja mis võib edastada võrku aktiivenergiat;

**2.1.8 katkestus** – võrgu ja ostja elektripaigaldise vahelise elektrilise ühenduse katkestamine (sh remondi või ehitustegevuse käigus võrguettevõtja algatusel tehtav katkestus) või osaline või täielik elektrilise ühenduse katkemine võrguettevõtja võrgus, mille tulemusel ostja elektripaigaldis ei tööta normaaltalitusel. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal;

**2.1.9 kaugloetav mõõteseade** – mõõteseade, mis salvestab elektrienergia koguste andmed ja edastab need regulaarselt võrguettevõtjale;

**2.1.10 keskpinge** – pinge üle 1 kV kuni 35 kV;

**2.1.11 madalpinge** – pinge kuni 1000 V;

**2.1.12 mikrotootmiseseade** – ühefaasiline elektritootmiseseade või seadmete grupp, mille maksimumvõimsus on kuni 5 kW, või kolmefaasiline elektritootmiseseade või seadmete grupp, mille maksimumvõimsus on kuni 15 kW.

**2.1.13 mikrotootja** – ostja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks mikrotootmiseseadet ja kelle võrgulepingus on tootmistingimustes kokku lepitud;

**2.1.14 mõõteseade** – kindlate metrooloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse mõõtmiseks, sh elektriarvesti ja mõõtetrafo;

**2.1.15 mõõteseadme näit** – arvestil kuvatav või kaugloetava mõõteseadme poolt edastatud kumulatiivne tarbitud või võrku antud aktiiv- või reaktiivenergia kogus;

**2.1.16 nanotootmiseseade** – tootmiseseade või seadmete grupp, mille maksimumvõimsus kokku on alla 0,8 kW;

**2.1.17 nimipinge** – 1x220 V, 1x230 V, 3x220 V, 3x220/380 V, 3x230/400 V, 6 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 35 kV;

**2.1.18 nõuetekohane mõõtesüsteem** – võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõtesüsteem, mis vastab õigusaktidele, tehnilistele normidele ja võrguettevõtja poolt kehtestatud ning avalikustatud täiendavate dokumentide nõuetele. Võrguettevõtja kasutab tootestandardi kohaselt täpsuskatsetatud mõõtetrafosid. Mõõtesüsteem on nõuetekohane, kui seda ei ole rikutud või selle näitu moonutatud ega mõõteseadme toimimist ei ole mõjutatud muul viisil, sh on mõõteseadmel rikkumata ja kõrvaldamata taatlus- ja valmistajatehase ja võrguettevõtja plommid, kaasa arvatud mõõtmata voolu ahela plommid. Vähemalt ühe eelnimetatud tingimuse puudumisel loetakse, et mõõtesüsteem ei ole nõuetekohane;

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

**2.1.19 tarbimiskoht** – koht, kus ostja kasutab/võib kasutada võrguteenust ja elektrienergiat;

**2.1.20 veebileht** – võrguettevõtja interneti kodulehekülj aadressil [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee);

**2.1.21 võrguarveldusleping** – võrguettevõtja ja elektrimüüja vahel sõlmitud leping võrguteenuste arvete esitamiseks ostjale elektrimüüja poolt;

**2.1.22 võrgutasud** – edastamistasu, võrguühenduse kasutamise tasud, sh kuutasu, läbilaskevõime tasu ja kasutusvõimsuse tasu ning reaktiivenergia tasu;

**2.1.23 võrguteenus** – võrguühenduse kasutamise võimaldamine liitumispunktis ja/või elektrienergia edastamine liitumispunkti suhtes mõlemas suunas ja/või edastatud elektrienergia koguse mõõtmine ja/või määramine;

**2.1.24 võrguühenduse kasutusvõimsus** – tunni keskmine mõõdetud või arvatud aktiivvõimsus (mõõtühik – kW (kilovatt)) võrgust tarbimise ja võrku andmise suunas eraldi;

**2.1.25 võrguühenduse läbilaskevõime** – poolte vahel kokku lepitud võrguühendust läbida võib maksimaalne vool või võimsus elektrienergia tarbimiseks ja võrku andmiseks eraldi. Võrguühenduse läbilaskevõime loetakse võrgust tarbimise suunaliseks, kui ei ole teisiti kokku lepitud;

**2.1.26 väiketarbija** – kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus, hooneühistu ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel võrguühenduse läbilaskevõimega kuni 63 A.

## 3. VÕRGUTEENUSTE OSUTAMINE JA KVALITEEDINÕUDED

**3.1** Võrguettevõtja osutab ostjale võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel võrguteenuseid.

**3.2** Kui liitumispunkti asukoht on dokumendiga määramata, määratakse liitumispunkti asukoht vastavalt võrgueeskirjale.

**3.3** Võrguühenduse läbilaskevõime, võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme ja mõõteseadme asukohad määrab võrguettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

**3.4** Võrguettevõtja osutab võrguteenuseid vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele "Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral"(edaspidi: kvaliteedinõuded).

**3.5** Võrguettevõtja juhindub aeglaste pingemuutuste osas Eesti Standardist EVS-EN 50160 "Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused", tagades normaaltalitusel liitumispunktis pinge vastavuse standardile aeglaste pingemuutuste osas nimitoitepinge suhtes. Võrguettevõtja vastutab pinge kvaliteedi eest liitumispunktini. Asjakohased väljavõtted Eesti Standardist EVS-EN 50160 "Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused" on avaldatud [veebilehel](http://veebilehel).

**3.6** Ostja nõudmisel korraldab võrguettevõtja pingekvaliteedi kontrolli aeglaste pingemuutuste osas. Kui pingekvaliteet osutub nõuetele vastavaks, kannab pingekvaliteedi kontrolli kulud ostja.

**3.7** Kui pingestandardile vastava mõõtmismetoodikaga kontrollimisel selgub, et võrguettevõtja ei ole taganud liitumispunktis pinge vastavust pingestandardile aeglaste pingemuutuste osas, siis ta alandab selle kuu eest võetavat võrguühenduse läbilaskevõime ja kasutusvõimsuse tasu:

**3.7.1** keskpingel 25% võrra;

**3.7.2** madalpingel 100% võrra.

**3.8** Võrguettevõtja tagab, et ühekordse katkestuse kestus ja nende summaarne kestus aastas ei ületa võrgulepingus või õigusaktides sätestatud aega.

**3.9** Punktis 3.8. nimetatud katkestuste hulka ei arvata katkestusi, mis esinevad ostja taotlusel või võrgulepingu rikkumisel ostja poolt või ühel punktides 7.5., 7.6., 12.4. ja/või 12.5. loetletud põhjustest või poolte kokkuleppel.

**3.10** Rikkest tingitud katkestuse kestust hakatakse arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb, kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

**3.11** Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasu punktis 3.4. nimetatud kvaliteedinõuete määruuses sätestatud korras ja ulatuses pärast elektrivarustuse taastamist hiljemalt katkestuse toimumise kuust arvates ülejäärgmise arveldusperioodi eest väljastataval arvel.

**3.11.1** Kui võrgus toimuvate ehitustööde tõttu on võrgu talituspinge tagamiseks vajalik piirata võrguühenduse tootmissuunalist läbilaskevõimet, lähtutakse võrgutasude vähendamisel punktis 3.4. nimetatud kvaliteedinõuete määruuses toodud katkestuste lubatud kestustest ja võrgutasu vähendamise määradest. Samuti võetakse aluseks lepingulise tootmissuunalise ja ehitustööde ajaks võimaldatava läbilaskevõime vahe.

**3.12** Võrgutasu vähendamisel loetakse võrguühenduse kasutusvõimsuseks antud kalendrikuu maksimaalset kasutusvõimsust.

**3.13** Võrguettevõtja ei vastuta katkestuse eest peale liitumispunkti ostja elektripaigaldises, va juhtudel, kui selle põhjuseks on ostja elektripaigaldises asuv võrguettevõtjale kuuluv mõõtesead.

**3.14** Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Ostja ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet.

**3.15** Kui ostja ei ole kolme aasta jooksul pärast liitumislepingu kohaste tarbimis- ja/või tootmistingimuste loomist vastavat võrgulepingut sõlminud, ei pea võrguettevõtja nimetatud tingimustel võrguühenduse kasutamise võimalust tagama.

**3.16** Kui kehtivuse kaotanud võrgulepingus kokkulepitud tarbimis- ja/või tootmistingimusi ei ole võrgulepingu lõppemisest kolme aasta

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

jooksul uues võrgulepingus kokku lepitud, ei pea võrguettevõtja nimetatud tingimustel võrguühenduse kasutamise võimalust tagama.

## 4. NÕUDED ELEKTRIPAIGALDISTELE JA MÕÖTMISTELE

**4.1** Pooled tagavad et nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised vastavad õigusaktidele, standarditele ja eeskirjadele.

**4.1.1** Elektritootmiseadmed koos nende juhtimiseadmetega peavad olema nõuetekohased kogu kasutusaja vältel. Kui on tuvastatud elektritootmiseadme nõuetele mittevastavus, siis tuleb ostjal see kõrvaldada võrguettevõtja poolt määratud tähtaja jooksul. Seejärel on võrguettevõtjal õigus läbi viia elektritootmiseadme nõuetele vastavuse kontroll.

**4.2** Võrguettevõtja paigaldab vastavalt tema poolt nõutud tingimustele väljaehitatud mõõtepunktidesse mõõteseadmed võrguteenuste ja elektrienergia koguste määramiseks.

**4.3** Võrguettevõtja tagab temale kuuluva mõõtesüsteemi nõuetekohasuse ning korraldab vastavalt ettenähtud sagedusele selle perioodilise teenindamise (sh kontrolli, vahetuse või taatluse).

**4.4** Ostja kirjalikul nõudmisel korraldab võrguettevõtja mõõtesüsteemi kontrolli. Kui kontrollimisel selgub, et mõõteseadme ei vasta nõuetele, kannab kontrolli kulud võrguettevõtja. Kui mõõteseadme vastab nõuetele, kannab mõõteseadme kontrolli ja taatlemise kulud ostja. Kui mõõteseadme viga on lubatust suurem, võivad pooled nõuda võrguteenuse ja elektrienergia koguste ümberarvestamist kuni 12 kuu ulatuses. Nimetatud ajalist piirangut ei kohaldata, kui vea on põhjustanud või selle põhjustamise on võimaldanud poole tahtlik või raskelt hooletu tegevus.

**4.5** Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad võrgu talitlust, teiste isikute elektriseadmete kasutamist, kaugloetava mõõteseadme tööd ja/või mille kasutamine ei ole lubatud või eeldab eritingimusi. Võrgu häireteta toimimiseks peavad ostja poolt võrku ühendatavad elektri- ja elektroonikaseadmed vastama asjakohastele standarditele. Vastavad selgitused on toodud [veebilehel](#). Võrguettevõtjal on õigus nõuda ostja poolt võrguga ühendatud seadmete tehnilist infot, et tagada võrgu häireteta ja normaalne toimimine.

**4.6** Ostja ei või võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitustoiminguid võrguettevõtja elektripaigaldises, v.a liitumiskilbis.

**4.7** Olemasolevate võrguga ühendatud elektritootmiseadmete, v.a. nanotootmiseadme, asendamine võrguettevõtja nõusolekuta tehnilistelt parameetritelt senistest erinevatega ja/või nende arvu suurendamine ei ole lubatud.

**4.8** Kui ostja soovib kasutada elektritootmiseadet, mis on ostja elektripaigaldise kaudu ühendatud liitumispunktiga, sõlmib ostja võrguettevõtjaga täiendava liitumislepingu ja võrgulepingu.

**4.9** Võrguettevõtjal on õigus rakendada elektrienergia tootjale tootmis- ja tarbimistingimuste muutmisel kuni 12-kuulist katseperioodi võrku antava elektrienergia parameetrite kontrollimiseks. Katseperioodi alguseks loetakse elektritootmiseadme(te) töö alustamist muudetud tootmis- ja tarbimistingimustel. Võrku antava elektrienergia parameetrite mittevastavuse korral nõuetele võib võrguettevõtja nõuda

võrku antava elektrienergia parameetrite nõuetele vastavusse viimist või keelduda võrguteenuse osutamisest.

**4.10** Elektritootmiseadme paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia koguste võrku andmine asjakohaseid sätteid sisaldavat liitumis- ja võrgulepingut sõlmimata ei ole lubatud ning võrguühenduse kasutusvõimsus võrku andmise suunal loetakse võrdseks nulliga.

**4.10.1** Nanotootmiseadme kasutamiseks tarbimiskohas registreerib ostja selle [veebilehel](#) iseteeninduses ja järgib võrgulepingut, mille kohaselt elektrienergia võrku andmine ei ole lubatud. Kui ostja soovib nanotootmiseadmega elektrienergiat mõõtepunkti võrgu suunas anda, tasub ostja mõõtesüsteemi vahetamise ja/või seadistamise kulud teenuse „Arvesti vahetus“ alusel. Kui olemasolevasse asukohta ei ole võimalik arvestit nõuetekohaselt paigaldada tasub ostja mõõtepunkti ümberehitamisega seotud kulud. Seejärel on võrguühenduse läbilaskevõime võrku andmise suunal 0,79 kW. Ühes tarbimiskohas võib kasutatavate nanotootmiseadmete summaarne võimsus olla kuni 0,79 kW.

**4.10.2** Nanotootmiseadme täiendavaks kasutamiseks tarbimiskohas, kus eelnevalt oli tootmistingimustes kokku lepitud, tuleb tootmistingimusi muuta.

**4.11** Ostja tagab katkestuse korral elektrienergia tootmis- või salvestusseadme kasutamisel oma elektripaigaldise eraldamise võrgust.

**4.12** Ostja saab oma elektriseadmeid kaitsta äikesega kaasnedavate liigpingete vastu, paigaldades elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme.

**4.13** Pooled võtavad arvesse, et elektrivõrgus võivad esineda kiired pingemuutused sh toitepinge lohud, mida ei ole võimalik mõistlikkuse põhimõttest lähtudes vältida ning mis võivad põhjustada häireid ostja elektriseadmete ja -tarvitite töös või põhjustada elektriseadmete ja -tarvitite kahjustumist. Ostjal on võimalik oma elektriseadmeid ja -tarvitite kiirete pingemuutuste eest kaitsta, paigaldades elektripaigaldisse vastavad kaitse- või lisaseadmed. Info kahju ennetamise kohta on kättesaadav [veebilehelt](#).

**4.14** Võrguettevõtja plommi olemasolu kaitseadmel ei ole käsitatav ostja ja võrguettevõtja kokkuleppena kaitseadme lubatud nimivoolu kohta. Lepingus kokku lepitud võrguühenduse läbilaskevõime ja plommitud kaitseadme nimivoolu erinevuse korral lähtuvad pooled lepingust.

## 5. ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

**5.1** Pooled tagavad oma elektripaigaldiste käidu ulatuses, mis tagab elektripaigaldise vastavuse õigusaktidele ja eeskirjadele ning tingimustele, mis võimaldab pooltel täita nõuetekohaselt võrgulepingut.

**5.2** Reservtoite kindlustamine ja reservi tingimused ehitustööde või käidu korral lepatakse poolte vahel kokku igal üksikul juhul eraldi enne ehitustööde või käidu alustamist, v.a juhul, kui ehitustööd või käit ei mõjuta elektripaigaldiste elektrivarustuskindlust.

**5.3** Ostja esitab võrguettevõtja nõudmisel teavet liinide, trafode, elektrienergia tootmis- ja salvestusseadmete ning kompenseerimiseadmete parameetrite ja nende kasutamise kohta.

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

**5.4** Ostja täidab võrgulepinguga kokkulepitud elektrisüsteemi avariolukordade selgitamist ja likvideerimist käsitlevaid juhendeid.

**5.5** Ostja kooskõlastab vajadusel eelnevalt võrguettevõtjaga oma elektripaigaldiste remondigraafikud.

**5.6** Ostja tagab 14 päeva jooksul asjakohase teate edastamisest ligipääsu kõikidele võrguettevõtja elektripaigaldistele (sh mõõtesüsteemidele, kaitseseadmetele ja mõõtmata voolu ahelatele) nende teenindamiseks ja mõõtesüsteemi näitude fikseerimiseks.

**5.7** Ostja tagab võrguettevõtjale võimaluse päevasel ajal (8.00-20.00) takistamatult kontrollida ostja elektripaigaldisi, mis võivad mõjutada jaotusvõrgu talitlust, kui võrguettevõtja on sellest soovist ostjale ette teatanud.

**5.8** Ostja poolt volitatud ja võrguettevõtjale eelnevalt esitatud nimekirjas toodud piisava kvalifikatsiooniga isikutel on õigus päevasel ajal kontrollida ostja elektripaigaldisi võrguettevõtja alajaamas, teatades sellisest soovist võrguettevõtjale mõistliku aja ette.

## 6. AUTOMAATIKA

**6.1** Pooled hoiavad nende omandis või valduses olevad võrgu automaatikaseadmed töökorras.

**6.2** Võrguettevõtja annab tehnilist informatsiooni jaotusvõrguga liidetava elektripaigaldise ja jaotusvõrgu elektripaigaldise kaitseseadmete ühilduvusest ja annab ostjale kaitseseadmete sätete väärtused.

**6.3** Ostja elektripaigaldise automaatika peab vastama võrguettevõtja poolt etteantud tingimustele.

**6.4** Ostja teatab võrguettevõtjale ostja automaatika sätete muutustest vähemalt 2 kuud ette ning kooskõlastab need muutused enne muutuste tegemist võrguettevõtjaga.

## 7. LÜLITUSTOIMINGUD JA VÕRGUÜHENDUSE KATKESTAMINE

**7.1** Elektripaigaldise, sh selle üksikelementide, releekaitse ning automaatika poolt lülitustoimingute tegemine toimub võrgulepinguga kokkulepitud korras.

**7.2** Üks pool võib teise poole juhtimisel olevat elektripaigaldist iseseisvalt sisse või välja lülitada üksnes võrgulepingu ettenähtud juhtudel, samuti otsese ohu tekkimisel elule, tervisele või varale, sellest teist poolt viivitamatult teavitades.

**7.3** Avariitõrjeautomaatika poolt väljalülitatud võrguettevõtja võimsuslülitel võib erijuhiste puudumisel sisse lülitada võrguettevõtja korraldusel.

**7.4** Võrguettevõtjal on õigus teha ostja tarbimiskohas katkestusi või lülitustoiminguid või piirata võrguühenduse läbilaskevõimet, millest ta teavitab ostjat õigusaktides ja/või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras.

**7.4.1** Elektrimüüja teavitab ostjat punkti 7.5.5 alusel võrguühenduse katkestuse tegemisest või piiramisest tarbimiskohas õigusaktides sätestatud korras.

**7.4.2** Ostja võtab tarvitusele abinõud temale katkestusega, piiramisega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju ärahoidmiseks.

**7.5** Võrguettevõtjal on õigus teha ostja tarbimiskohas katkestus või lubada selle tekkimist või piirata võrguühenduse läbilaskevõimet:

**7.5.1** avariolukorras ja rikke korral, kui see on vältimatu elu, tervise või vara kaitseks, elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks, avariolukorra või rikke likvideerimiseks, ärahoidmiseks või kahju vältimiseks;

**7.5.2** kui ostja kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad võrreldes kehtivate nõuetega elektrienergia kvaliteeti või elektrivarustuse kindlust jaotusvõrgus või takistavad kaugloetava mõõteseadme tööd;

**7.5.3** erakorralistes olukordades piiratakse ostja poolt elektrienergia tarbimist vastavalt õigusaktidega sätestatud korras kehtestatud piiramiste graafikule;

**7.5.4** kui katkestus on tingitud vääramatust jõust;

**7.5.5** võrgulepingu, üldteenuse või avatud tarne ahela katkemise elektrimüügi tingimuste olulisel rikkumisel, sh võlgnevuse korral võrguettevõtjale või elektrimüüjale;

**7.5.6** võrgus ehitus- või remonditööde tegemiseks;

**7.5.7** ostja taotlusel, kui ostja tasub selle eest võrguettevõtja hinnakirja alusel;

**7.5.8** muul õigusaktis sätestatud alusel.

**7.6** Oluliseks võrgulepingu rikkumiseks loetakse, kui ostja:

**7.6.1** ei ole maksnud võrgulepinguga ettenähtud tasu, tasu üldteenuse osutamise eest ja/või elektrienergia avatud tarne katkemise korral osutatud avatud tarne eest;

**7.6.2** ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, rikub võrguettevõtja elektripaigaldisi, mõõtesüsteeme plomme või teeb omavolilisi töid võrguettevõtja võrgus;

**7.6.3** kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole nõuetekohased, on ohtlikud, häirivad võrgu toimimist, s.h. mõõteandmete edastamist või ohustavad elektrivarustuse kindlust;

**7.6.4** kasutab võrguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult, s.h. kui võrguteenuseid ja elektrienergiat kasutatakse võrguettevõtjaga sõlmitud asjakohase lepinguta;

**7.6.5** ei taga võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsu kõikidele võrguettevõtja elektripaigaldistele, sh kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata voolu ahelatele või ei luba muuta nende asukohta;

**7.6.6** rikub võrgulepingust tulenevaid kohustusi nii, et võrguettevõtjalt ei või kõiki asjaolusid arvestades mõistlikult nõuda võrgulepingu täitmise jätkamist;

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

**7.6.7** on korduvalt katkestanud võrguühenduse tarbimiskohas kauemaks kui 24 tunniks selliselt, et kaugloetav mõõteseade on pingetu, mille tulemusena ei ole võrguettevõtjal võimalik saada mõõteseadmest vajalikku infot;

**7.6.8** elektritootmiseseade ei ole nõuetekohaselt käitav ja juhitav.

**7.7** Kui katkestus toimus ostjast tuleneval põhjusel, mh taotlusel, võrguühenduse ja/või mõõtepunkti likvideerimisel või hävinemisel, hüvitab ostja lülitustoimingute ja/või võrguühenduse taastamise või ümberpaigaldamisega seotud kulutused. Ostja võimaldab võrguettevõtjale juurdepääsu võrguettevõtja mõõtesüsteemidele, kaitseseadmetele ja mõõtmata voolu ahelatele.

**7.8** Võrguühenduse katkestamine või läbilaskevõime piiramine ei vabasta ostjat võrguühenduse kasutamise tasude maksmise kohustusest.

**7.9** Võrguühenduse katkestusi keskpingel või elektritootjale üle 500 kW võimsusega elektritootmiseseadmega kooskõlastavad pooled alljärgnevalt:

**7.9.1** pool kooskõlastab planeeritava katkestuse aja ja kestuse vähemalt 15 tööpäeva enne planeeritavat katkestuse toimumist. Poole poolt katkestuse aja ja kestuse põhjendatud kooskõlastamata jätmise korral võib katkestusaega ühekordselt muuta kuni 30 päeva planeeritust hilisemaks või võimaluse korral lühendada katkestuse kestust;

**7.9.2** kui tarbimiskohal on kaks või enam omavahel reserveeritavat keskpinge või madalpinge võrguühendust, võivad pooled katkestuse aja, kestuse ja koormuse üleviimise osas kooskõlastada kuni kaks tööpäeva enne katkestuse toimumist;

**7.9.3** kui pool ei kooskõlasta esmast katkestuse aega või kestust või kui tema vastuväiteid ei ole võimalik lahendada võrguühenduse katkestuse aja ja kestuse muutmisega, siis katkestust ei toimu kooskõlastamiseks esitatud ajal ja/või kestusega;

**7.9.4** kui pool teistkordselt kuni 12 kuu jooksul ei kooskõlasta sama katkestuse aega ja kestust või tema poolt esitatud vastuväiteid ei saa lahendada katkestuse aja ja kestuse muutmisega, siis on poolel õigus teostada nimetatud katkestus enda poolt valitud ajal.

**7.9.5** Võrgus toimuvate ehitustööde tõttu planeeritava võrguühenduse läbilaskevõime ajutise piiramise lepivad pooled kokku punkti 7.9. kohaselt sarnaselt katkestuste kooskõlastamisele.

## 8. EDASTATUD ELEKTRIENERGIA KOGUSE MÕÖTMINE VÕI MÄÄRAMINE

**8.1** Võrguettevõtja mõõdab või vajadusel määrab edastatud elektrienergia koguse kaugloetava mõõteseadmega ja töötleb mõõteandmeid õigusaktides ja/või võrgulepingus sätestatud korras. Edastatud elektrienergia koguseid saab vajadusel kontrollida arvesti summaarsete näitude (üldnäitude) alusel. Edastatud elektrienergia koguste jaotumist ajatsoonide lõikes on võimalik vaadata [veebilehel](#) iseteeninduses tunniandmete alusel või väljastaval arvel.

**8.1.1** Mõõteandmete edastamiseks kauglugemise teel võimaldab ostja vajadusel arvestile lisaseadmete paigaldamise, mh antenn ja antennikaabel, ning selleks vajalike ehitustööde läbiviimise.

**8.2** Kui on tegemist takistusega kaugloetavate mõõteandmete edastamisel ja need ei jõua võrguettevõtjani õigeaegselt, siis võrguettevõtja võib esitada arved prognoositud koguste alusel. Kui arvesti on kogused fikseerinud, siis ostja tasub tegelike mõõteandmete alusel.

**8.3** Võrguettevõtja määrab ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste mahu ja maksumuse õigusaktides sätestatud korras.

**8.4** Nõuetekohase mõõtesüsteemiga mõõtmata jäänud elektrienergia tarbimise või võrku andmise korral, mis ei ole tingitud ostjast, lähtub võrguettevõtja elektrienergia ja võrguteenuste koguste määramisel võrdlevatest mõõtmistulemustest arvestades sesoonsusest tuleneva eripäraga. Kui eelnimetatud andmed puuduvad, lähtub võrguettevõtja elektrienergia ja võrguteenuste koguste arvutamisel nimipingest võrguühendusel, kaitseseadme nimivoolust ja selle kasutustegurist ning elektrienergia tarbimise ajavahemikust, keskpingel eelmisel kuul maksustatud võrguühenduse kasutusvõimsuse korrutamisest ajaperioodiga tundides. Nimetatud arvestuspõhimõtet ei rakendata juhtudel, kui on tegemist elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamisega.

**8.4.1** Kui ostja on ühendanud elektritootmiseseadme võrguga selles võrguettevõtjaga kokku leppimata ning sellest tulenevalt võis toimuda elektri võrku andmist, mida võrguettevõtja ei saanud mõõta, siis puudub võrguettevõtjal kohustus teha võrgust tarbitud ja/või võrku antud koguste ümberarvestusi.

**8.5** Punktis 8.4. nimetatud viisil edastatud elektrienergia koguste arvestusperioodiks loeb võrguettevõtja perioodi alates võrgulepingu sõlmimise päevast või varasema mõõtesüsteemi kontrollimise päevast, kuid mitte üle 12 kuu tagasiulatuvalt. Kontrollnäidu võtmist või mõõteandmete kogumist ei loeta mõõtesüsteemi kontrolliks.

**8.6** Kui võrguteenuse osutamist ja elektrienergia tarbimist mõõdetakse liitumispunkti ostja pool, siis mõõdetud kogustele liidetakse arvutuslikult määratud kaod. Kui elektrienergia tarbimist mõõdetakse liitumispunkti võrguettevõtja pool, siis lahutatakse mõõdetud kogustest arvutuslikult määratud kaod.

**8.7** Võrguettevõtja avaldab [veebilehel](#) teabe selle kohta, kuidas ostja pääseb ligi andmetele tema poolt võrgust võetud ja võrku antud elektrienergia koguste kohta ning esitab ostja soovi korral talle nimetatud andmed õigusaktis sätestatud korras.

**8.8** Võrguettevõtja teeb ostja valitud elektrimüüjale kättesaadavaks mõõteandmed tarbimise ja/või võrku andmise ning andmed tarbimiskoha kohta õigusaktis sätestatud korras.

**8.9** Elektritootmiseseadmega võrku antud ja võrgust võetud elektrienergia kogused mõõdetakse faaside lõikes eraldi ning samasuunaliselt mõõdetud kogused summeeritakse.

## 9. OSUTATUD VÖRGUTEENUSTE EEST ARVETE ESITAMINE

**9.1** Arveldusperiood on 1 kalendrikuu. Arve esitatakse pärast arveldusperioodi lõppemist 01.-12. kuupäeval.

**9.2** Kui elektrimüüja ja võrguettevõtja on kokku leppinud võrguteenuse arvete esitamise, siis edastab võrguettevõtja võrguteenuse arvestused elektrimüüjale ja elektrimüüja esitab ostjale arve võrguteenuse eest.

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

Kui elektrimüüja ja võrguettevõtja ei ole kokku leppinud arvete esitamist, esitab arve võrguettevõtja või võrguettevõtja esindaja. Info arve esitaja kohta on toodud [veebilehel](#).

**9.3** Kui arve summa on väiksem arve esitaja poolt [veebilehel](#) avaldatud miinimumväärtusest, siis on arve esitajal õigus jätta arve esitamata. Alla miinimumväärtust jääv summa lisatakse järgmisele väljastatavale arvele.

**9.4** Kui ostja ei ole saanud osutatud võrguteenuse eest arvet võrgulepinguga sätestatud tingimustel ja tähtpäevaks, arvestades selle saatmiseks mõistlikult kuluvat aega, peab ta sellest arve esitajat koheselt teavitama.

**9.5** Võrguettevõtja avaldab [veebilehel](#) teabe selle kohta, kuidas lahendatakse juhtumid, kui ostja ei saa arve esitajalt arvet 14 päeva jooksul pärast arve esitaja teavitamist või esitatud arve on võrguettevõtjast tuleneval põhjusel ebatäpne.

**9.6** Kui võrguettevõtja ei ole saanud ostjalt jooksva kuu 15. kuupäevaks teadet, et eelmise kuu arvet pole saadud, arvestatakse, et ostja on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

## 10. VÕRGUTASUDE RAKENDAMINE JA MAKSMINE

**10.1** Ostja maksab arve esitajale võrguteenuste eest vastavalt lepingus kokku lepitud hinnapaketele hinnakirja ja tüüptingimuste alusel võrguühenduse kuutasu, võrguühenduse läbilaskevõime tasu, võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu, edastamistasu ja reaktiivenergia tasu ja muid tasusid, mis ostja on kohustatud võrgulepingu või õigusaktide alusel võrguettevõtjale maksma.

**10.2** Kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, maksab ostja võrguteenuste eest iga liitumispunkti kohta eraldi.

**10.3** Edastamistasu maksab ostja võrgust tarbitud elektrienergia koguse alusel.

**10.4** Edastamistasu ja reaktiivenergia tasu rakendamise aluseks on mõõteandmed ja muud võrguettevõtja koostatud mõõteandmeid sisaldavad andmestikud või dokumendid.

**10.5** Võrguühenduse läbilaskevõime tasu maksab ostja vastavalt võrgulepingus kokku lepitud võrguühenduse läbilaskevõimele.

**10.6** Hinnakirja keskpingel „110 kV alajaama alampinge poolel“ rakendatakse ostjale, kui liitumispunkt asub 110 kV alajaama alampinge poolel, milles kohaldatakse hinnapakette:

**10.6.1** „Keskpingel alajaamas VKA2“ päeva- ja ööhinna edastamistasuga;

**10.6.2** „Keskpingel alajaamas Mega VKA4“ päeva- ja ööhinna edastamistasuga.

**10.6.3** „Keskpingel alajaamas Aeg VKA5“ päeva- ja ööhinna ning päevatarbimise tipuhinna ja puhkeaja tipuhinna edastamistasuga.

**10.7** Hinnakirja „110 kV alajaama alampinge poolel“ rakendamise täiendavad tingimused:

**10.7.1** liitumisleping tarbimiskoha võrguühenduse loomiseks või liitumispunkti asukoha muutmiseks on sõlmitud varem kui 1.01.2014 v.a. tegevusloaga võrguettevõtja;

**10.7.2** võrguühenduse läbilaskevõime on vähemalt 6 MW pingel 10 kuni 25 kV ja liitumisleping võrguühenduse loomiseks on sõlmitud pärast 01.01.2020. Sellest lähtudes rakendatakse hinnakirja ka ostjale, kelle liitumispunkt on 110 kV alajaamaga ühendatud ainult seda liitumispunkti toitva kaabelliiniga, jäädes sellest alajaamast kuni 1 kilomeetri kaugusele. Võrguühenduse läbilaskevõime tasu maksab ostja minimaalselt 6 MW läbilaskevõime eest;

**10.7.3** kui võrguettevõtja algatusel muudetakse 110 kV alajaama alampinge poolel olevat võrguühenduse asukohta, rakendatakse ostjale jätkuvalt hinnakirja „Keskpingel 110 kV alajaama alampinge poolel“.

**10.8** Hinnakirja „Keskpingel liinil“ rakendatakse ostjale, kui liitumispunkt on pingel 6-35 kV ja liitumispunktile ei rakendu p.10.6 või 10.7 tingimuste kohane 110 kV alajaama alampinge pooli hinnakiri ning kohaldatakse hinnapakette:

**10.8.1** „Keskpingel liinil VKL2“ päeva- ja ööhinna edastamistasuga;

**10.8.2** „Keskpingel liinil Mega VKL4“ päeva- ja ööhinna edastamistasuga;

**10.8.3** „Keskpingel liinil Aeg VKL5“ päeva- ja ööhinna ning päevatarbimise tipu ja puhkeaja tarbimise tipu edastamistasuga.

**10.9** Võrguühenduse läbilaskevõime tasu keskpingel rakendatakse, kui võrguühenduse läbilaskevõime ületab 630 kW, tasu võetakse 630 kW ületava läbilaskevõime eest.

**10.10** Hinnakirja „Madalpingel üle 63 A“ rakendatakse ostjale, kui liitumispunkt on madalpingel läbilaskevõimega üle 63 A, milles kohaldatakse hinnapakette:

**10.10.1** „Võimsus VMA2“ päeva- ja ööhinna edastamistasuga;

**10.10.2** „Võimsus Aeg VMA5“ päeva- ja ööhinna ning päevatarbimise tipuhinna ja puhkeaja tipuhinna edastamistasuga;

**10.10.3** „Võimsus Mega VMA9“ päeva- ja ööhinna edastamistasuga;

**10.10.4** „Amper VML2“ päeva- ja ööhinna edastamistasuga.

**10.11** Hinnapakettides „Keskpingel alajaamas Aeg VKA5“, „Keskpingel liinil Aeg VKL5“ ja „Võimsus Aeg VMA5“:

**10.11.1** Päevatarbimise tipuaja edastamistasu kehtib perioodil novembrist märtsini tööpäeviti ajavahemikus kell 9.00 kuni 12.00 ja 16.00 kuni 20.00;

**10.11.2** Puhkeaja tipuhinna edastamistasu kehtib perioodil novembrist märtsini laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel ajavahemikus kell 16.00 kuni kell 20.00.

**10.12** Pingesüsteemi, liitumispunkti asukoha või võrguühenduse läbilaskevõime muutmisel on võrguettevõtjal õigus võrgulepingus

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

kokkulepitud hinnapaketti ühepoolselt muuta ja viia see vastavusse võrguettevõtja hinnakirjaga.

**10.13** Kui rakendatav hinnapakett ei ole kooskõlas käesoleva peatüki ja tüüptingimuste sätetega, on võrguettevõtjal õigus viia hinnapakett nendega vastavusse, teavitades sellest eelnevalt ostjat.

**10.14** Ostja maksab arve esitajale võrgulepingust tulenevad tasud ning õigusaktides määratud tasud ja maksud, sh elektriaktsiisi ja taastuenergia tasu ning muud tüüptingimustest tulenevad tasud arvel märgitud maksetähtajaks, viidates arvel olevale viitenumbrile. Maksetähtaeg on arve koostamisest 14 päeva, kui arve esitaja ei ole sätestanud teisiti.

**10.15** Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub arve esitaja arvelduskontole või koostööpartneri kassasse. Võrguettevõtja koostööpartnerid on nimetatud [veebilehel](#).

**10.16** Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks tehtud kulutused (nt kohtukulud), viivised, intressid, leppetrahv ja seejärel põhikohustus. Juhul kui ostja põhikohustuse tasumisel ei määra, missuguse põhikohustuse täitmiseks makse teostati, siis loetakse esimeses järjekorras täidetuks esimesena sissenõutavaks muutunud kohustus, sissenõutavuse samaaegsuse korral esmalt kõikidest teistest lepingutest tulenevad kohustused ning viimases järjekorras elektri- ja võrgulepingust tulenevad kohustused.

**10.17** Kui ostja ei maksa arvet maksetähtpäevaks, maksab juriidilisest isikust ostja arve esitajale kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1% päevas ja füüsilisest isikust ostja 0,066% päevas. Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpeb tasude laekumise päeval.

**10.18** Kui ostja ei nõustu esitatud arvega täielikult või osaliselt, teavitab ta sellest arve esitajat kohe pärast arve kättesaamist, põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab ostja aktssepteeritud osa. Arve esitaja kontrollib ostja avaldust ja teatab ostjale kontrolli tulemustest 10 päeva jooksul pärast teate kättesaamisest. Arve esitaja võib määrata arve tasumiseks hilisema maksetähtpäeva. Kui ostja avaldus ei ole põhjendatud, maksab ostja tasu koos viivisega.

**10.19** Arve maksetähtpäevaks tasumata jätmisel on arve esitajal õigus saata tema hinnakirjas sätestatud hinnaga ostjale meeldetuletuskiri.

**10.20** Ostjal on õigus teha ettemakseid. Ettemaksetel ei arvestata ega maksta intressi. Võrgulepingu lõppemisel võlgnevuse puudumisel või muul ajal ostja soovil ja arve esitaja ees võlgnevuse puudumisel tagastab arve esitaja ostjale tema poolt ettemakstud summad 2 tööpäeva jooksul ostja poolt avalduse esitamisest arvates.

**10.21** Ostja maksab arve esitaja nõudmisel tagatistasu, kui arve esitaja kahtleb põhjendatult ostja suutlikkuses võrgulepingut nõuetekohaselt täita.

**10.22** Tagatistasu suurus ei või ületada 2 arveldusperioodi tasu, mis on määratud viimase 12 kuu tarbimise alusel või nimetatud tarbimisandmete puudumisel analoogse tarbimiskoha viimase 12 kuu tarbimise alusel.

**10.23** Võrguettevõtja määrab punkti 8.4. kohaselt arvutatud elektrienergia koguste põhjal võrguteenuste maksumuse punktis 8.5. nimetatud perioodil kehtinud hinnakirja alusel.

**10.24** Ostja kohustuse võib täita ka kolmas isik, kuid sõltumata sellest, ei ole nimetatud käsitletav nõusolekuna kohustuse üleminekuks ostjalt kolmandale isikule.

**10.25** Juhul kui võrgutasud sisaldavad võrguühenduse kasutamise tasu ning arveldusperiood on pikem või lühem kui kalendrikuu, tasub ostja võrguühenduse kasutamise tasu proportsionaalselt arveldusperioodi päevade arvule, kusjuures päevatasu leitakse kuutasu jagamisel 30-ga.

**10.26** Kui tarbimiskohas on mitu sama pingega liitumispunkti, mis on omavahel ühenduses ostja elektripaigaldise kaudu, sõlmitakse võrguteenuse osutamiseks tarbimiskohale ühine võrguleping, millega lepitakse kokku kõikide tarbimiskoha liitumispunktide kasutamise tingimused, mh sama hinnapakett võrguteenuse ostmiseks kõikidest liitumispunktidest, ja vajadusel tarbimiskoha summaarne maksimaalne üheaegne kasutusvõimsus.

**10.27** Ostja maksab võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu igakuuliselt tarbimiskoha igas liitumispunktis mõõdetud maksimaalse kasutusvõimsuse eest, kui mõõdetud võimsus ei ületa võrguühenduse läbilaskevõimet.

**10.27.1** kui tarbimiskohas on mitu sama pingega liitumispunkti, mis on omavahel ühenduses ostja elektripaigaldise kaudu, võib ostja valida kasutusvõimsuse tasu maksmise kõikides tarbimiskoha samal pingetasemel sama hinnapaketi liitumispunktides summaarse maksimaalse üheaegse kasutusvõimsuse eest. Tasumine tarbimiskoha summaarse kasutusvõimsuse alusel lepitakse kokku võrgulepinguga, ostja maksab sellisel juhul kasutusvõimsuse eest hinnakirjas toodud tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu alusel;

**10.27.2** kui tegevusloaga võrguettevõtjast ostja teeninduspiirkonnaks on üks või mitu piiritletud maa-ala või selle osa, mille elektrivõrgud on omavahel ühendatud tema võrgu kaudu, võib ostja valida kasutusvõimsuse tasu maksmise kõikides tarbimiskoha samal pingetasemel sama hinnapaketi liitumispunktides summaarse maksimaalse üheaegse kasutusvõimsuse eest. Tasumine tarbimiskoha summaarse kasutusvõimsuse alusel lepitakse kokku võrgulepinguga, ostja maksab sellisel juhul kasutusvõimsuse eest hinnakirjas toodud tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu alusel.

**10.28** Kui mõõdetud kasutusvõimsus ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, maksab ostja selles kuus kasutusvõimsuse tasu võrguühenduse läbilaskevõime ulatuses ja võrguühenduse läbilaskevõimet ületanud kasutusvõimsuse (sh võrgust tarbimise ja võrku andmise suunal eraldi) eest 5-kordse hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutusvõimsuse tasuga;

**10.28.1** kui mõõdetud summaarne maksimaalne üheaegne kasutusvõimsus ületab tarbimiskohas kokkulepitud summaarset maksimaalset üheaegset kasutusvõimsust, siis maksab ostja ületamise eest ületatud osa 5-kordse hinnakirjas toodud tarbimiskoha kasutusvõimsuse tasu ulatuses.

**10.28.2** kui ostja valitud hinnapakett ei sisalda kasutusvõimsust, rakendatakse p.10.30 ja p.10.32 korral hinnapaketi „Võimsus VMA2“ kasutusvõimsuse 5-kordset tasu.

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

**10.29** Ostja maksab tarbitud ja/või võrku antud reaktiivenergia eest järgmiselt:

**10.29.1** arvestusperioodil tarbitud reaktiivenergia eest, kui tarbitud reaktiivenergia ja tarbitud aktiivenergia koguste suhe on suurem kui 0,15. Kui see suhe on 0,15 või väiksem, siis võrgust tarbitud reaktiivenergia eest tasu ei võeta;

**10.29.2** võrku antud reaktiivenergia eest, kui võrku antud reaktiivenergia ja tarbitud aktiivenergia koguste suhe on suurem kui 0,15. Kui see suhe on 0,15 või väiksem, siis võrku antud reaktiivenergia eest tasu ei võeta.

**10.30** Kui ostja annab elektrienergiat võrku tootmissuunalises läbilaskevõimes võrguettevõtjaga kokku leppimata, siis maksab ostja selles kuus võrguühenduse kasutamise tasu 5-kordse võrguteenuse hinnakirjas vastaval pingel toodud võrguühenduse kasutamise kilovatipõhise tasuga.

**10.31** Kui võrguettevõtja ja elektrimüüja on sõlminud võrguarvelduslepingu, annab võrguettevõtja elektrimüüjale üle (loovutab) pärast võrguarvelduslepingu sõlmimist võrgulepingutest tulenevad iga arveldusperioodi tasunõuded ostja vastu.

**10.32** Perioodil, mil ostja kasutab võrguteenust kokkuleppel võrguettevõtjaga enne võrgulepingu jõustumist, maksab ostja edastamistasu võrguühenduse ajutise kasutamise hinna alusel.

**10.33** Kui võrguettevõtja on algatanud pingesüsteemi muutmise, peab ostja tagama oma elektripaigaldise nõuetekohasuse ja kohandama selle uuele pingesüsteemile vastavaks kolme aasta jooksul pärast võrguettevõtjalt asjakohase teate saamist. Kui ostja ei ole etteantud tähtajaks oma elektripaigaldist uue pingesüsteemi võrguga ühendanud, kannab ostja vanal 220 V pingesüsteemil võrguteenuse osutamise täiendavad kulud. Ostja maksab võrgutasu vastavalt valitud hinnapaketi, millele lisandub 220 V pingesüsteemi kasutamise tasu vastavalt hinnakirjale.

**10.34** Muudatused hinnapakettide rakendamisel alates 1. märtsist 2022. a:

**10.34.1** lõpetatakse hinnapaketi „VKA1“ kasutamine, senistele antud paketi kasutajatele rakendatakse pakett „Keskpingel alajaamas VKA2“;

**10.34.2** lõpetatakse hinnapaketi „VKL1“ kasutamine, senistele antud paketi kasutajatele rakendatakse pakett „Keskpingel liinil VKL2“;

**10.34.3** lõpetatakse hinnapaketi „VMA1“ kasutamine, senistele antud paketi kasutajatele rakendatakse pakett „Võimsus VMA2“;

**10.34.4** lõpetatakse hinnapakettide „VML1“, „VMA3“ ja „VMA4“ kasutamine, senistele antud pakettide kasutajatele rakendatakse pakett „Amper VML2“;

**10.34.5** ühendatakse hinnapakettid „VML9“ ja „VMA9“, senistele antud pakettide kasutajatele rakendatakse pakett „Võimsus Mega VMA9“.

## 11. VÕRGUTASUDE RAKENDAMISE TÄIENDAVID TINGIMUSED ELEKTRIENERGIA TOOTJALE (EDASPIDI TOOTJA)

**11.1** Käesolevat peatükki ei kohaldata mikrotootmiseseadme kasutajale.

**11.2** Tootja maksab edastamistasu tema poolt tarbitud elektrienergia koguse ja valitud hinnapaketi alusel.

**11.3** Tootja maksab võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu keskpingel ja 0,4 kV pingel üle 63 A järgmiselt:

**11.3.1** Kui kalendrikuus fikseeritakse tootja poolne võrgust elektrienergia tarbimine kokku rohkem kui 120 tunnil, olenemata samadel tundidel elektrienergia võrku andmisest, maksab ta võrguühenduse tarbimissuunalise kasutusvõimsuse eest tasu kogu kuu ulatuses:

**11.3.2** Kui kalendrikuus fikseeritakse tootja poolne võrgust elektrienergia tarbimine kokku kuni 120 tunnil (kaasa arvatud), olenemata samadel tundidel elektrienergia võrku andmisest, ei maksa ta antud kuu eest võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu.

**11.4** Kui mõõdetud maksimaalne kasutusvõimsus elektrienergia tarbimisel ja/või võrku andmisel ületab võrguühenduse vastavasuunalist läbilaskevõimet, maksab tootja võrguettevõtjale võrguühenduse läbilaskevõime ületamise eest ületatud osa 5-kordse võrguteenuste hinnakirjas toodud võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu ulatuses. Kui tootja valitud hinnapakett ei sisalda kasutusvõimsust, rakendatakse ületamise eest hinnapaketi „Võimsus VMA2“ kasutusvõimsuse 5-kordset tasu.

**11.5** Tootja maksab tarbitud reaktiivenergia eest vastavalt punktile 10.31.1. ja võrku antud reaktiivenergia eest, kui võrku antud reaktiivenergia ning võrku antud ja võrgust tarbitud aktiivenergia summaarse koguse suhe on suurem kui 0,15. Kui see suhe on 0,15 või väiksem, siis võrguettevõtja võrku antud reaktiivenergia eest tasu ei võta.

**11.6** Tootja maksab võrguühenduse kuutasu ja läbilaskevõime tasu vastavalt hinnakirjale ja valitud paketi.

**11.7** Punkti 8.4. kohaselt määratud ja tootja poolt tarbitud võrguteenuste koguste eest maksab tootja võrguettevõtjale või võrguteenuse arve esitajale vastavalt sel perioodil kehtinud võrguteenuste hinnakirjale. Võrgu kaudu edastatud elektrienergia koguste eest arveldab tootja oma avatud tarnijaga.

**11.8** Kui võrgulepingus kokku lepitud tootmis- või tarbimissuunaline võrguühenduse läbilaskevõime on erinev, siis võrgutasu hinnakirja ja läbilaskevõime tasu rakendamisel lähtutakse suurimast võrguühenduse läbilaskevõimest.

## 12. VASTUTUS KOHUSTUSE RIKKUMISE EEST

**12.1** Pooled vastutavad võrgulepingus sätestatud kohustuste mittekoohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest, sh isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.



# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

**12.2** Ostja vastutab tema omandis või valduses olevas ehitises või selle osas või piirdega piiratud alal asuva tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevate kaitseseadmete, lülite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest.

**12.3** Ostja teatab võrguettevõtjale viivitamatult tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevate kaitseseadmete, lülite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvate plommide kahjustustest, kaotsiminekest, puudumisest või hävimisest, samuti mõõtesüsteemi näitude mõjutamisest või moonutamisest.

**12.4** Pool ei vastuta oma võrgulepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandata. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandata.

**12.5** Kohustuse rikkumine on vabandata, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta võrgulepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks, sh:

**12.5.1** loodusõnnetused;

**12.5.2** elektripaigaldiste ehitamise ajal kehtinud projekteerimisnorme ületav äike, tuul ja jääde;

**12.5.3** tulekahju;

**12.5.4** majandusblokaad või rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine elektrisüsteemiga ühendelektrisüsteemis töötavate riikide vahel;

**12.5.5** streik;

**12.5.6** diversiooniakt;

**12.5.7** eriolukorra väljakuulutamise;

**12.5.8** süsteemihalduri õiguspärane tegevus elektrisüsteemi normaalolukorra tagamiseks;

**12.5.9** elektri tarbimise piiramine vastavalt õigusaktidele.

**12.6** Pool võib võrgulepingu rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest ja/või võrgulepingust sh tüüptingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest ja/või võrgulepingust ei tulene teisiti. Enne õiguskaitsevahendi kasutamist peab pool andma kohustust rikkunud poolele võimaluse rikkumine heastada, välja arvatud juhul, kui heastamine ei ole asjaolusid arvestades võimalik või kui kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

**12.7** Kui mõõtesüsteemi või selle osa rikke, rikkumise või kadumise põhjustas ostja, hüvitab ta võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus- ja asendus- või ümberehituskulud.

**12.8** Võrgu ümberehitamine või võrguühendused (liitumispunkti) asukoha omavoliline muutmine on keelatud ning tegemist on olulise rikkumisega. Nimetatud tegevuste tuvastamisel on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 750 € rikkumise kohta. Võrguettevõtjal

on õigus ostja taotlusel leppetrahvi konkreetset juhul põhjendatud suuruseni vähendada. Kui rikkumise tagajärjel esialgse olukorra taastamise või ümberehitatud võrgu nõuetele vastavusse viimisega seonduvad kulud ületavad 750 eurot, siis kohustub ostja 750 eurot ületavad kulud võrguettevõtjale hüvitama.

**12.9** Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa, sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Kohustuste rikkumisega põhjustatud muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu, välja arvatud juhul, kui kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Hüvitamisele mittekuluvaks muuks kahjuks loetakse ka kahju, mis tekib teisele poolele tema poolt tehtud tehingu alusel, s.h hüvitis või leppetrahv, mille teine pool peab maksma oma lepingupartnerile võrgulepingust tulenevate kohustuste rikkumise tõttu. Pool peab tekkinud kahjust teadaasaamisest mõistliku aja jooksul teatama teisele poolele kahju suuruse ja kahju hüvitamise aluse ning esitama kahju olemasolu ja suurust tõendavad dokumendid.

**12.10** Võrguettevõtjal on õigus võrguteenuse ja elektrienergia ebaseadusliku kasutamise korral või punkti 7.6.5 mittetäitmise korral mõõtesüsteemi asukohta muuta ja nõuda ostjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist.

**12.11** Olukorra tuvastamisel, kui ostja on paigaldanud või kasutab elektritootmiseadet selles võrguettevõtjaga kokku leppimata ning tarbimiskohal puudub seetõttu võrku antud koguseid mõõtev mõõteseadet on võrguettevõtjal õigus vastav mõõteseadet paigaldada ja ostja hüvitab mõõteseadet paigaldamise/seadistamisega seotud kulud.

**12.12** Kahju ei kuulu hüvitamisele ulatuses, milles kahju ärahoidmine ei olnud selle kohustuse või sätte eesmärgiks, mille rikkumise tagajärjel kahju hüvitamise kohustus tekkis. Pool peab hüvitama üksnes kahju, mida ta nägi rikkumise võimaliku tagajärjena ette või pidi ette nägema võrgulepingu sõlmimise ajal, v.a juhul, kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

**12.13** Ostja ei või pingestada võrguettevõtja poolt katkestatud võrguühendust või asendada kokkulepitud võrguühenduse läbilaskevõimet määravat kaitseseadet või kasutada ilma tootmistingimustes kokku leppimata elektritootmiseadet. Kui võrguettevõtja poolt katkestatud ühendus võrguga on võrguettevõtja nõusolekuta pingestatud või kokkulepitud võrguühenduse läbilaskevõimet määrav kaitseseade asendatud või kasutatakse ilma tootmistingimustes kokku leppimata, mh suurema maksimumvõimsusega, elektritootmiseadet, on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi madalpingel 1 eurot võrguühenduse läbilaskevõime ampri kohta ja keskpingel 2 eurot võrgulepingus toodud võrguühenduse läbilaskevõime kilovatti kohta.

**12.14** Kui ostja ei taga korduvalt punkti 5.6. täitmist, on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 200 eurot kohustuse iga kordunud rikkumise kohta.

**12.15** Ostja kannab kogu vastutust punktides 13.5. ja 13.7. sätestatud kohustuste täitmata jätmisest ostjale ja/või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

**12.16** Kui ostja on jätnud kohustuse täitmata on võrguettevõtjal õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Ostja on kohustatud hüvitama võrguettevõtjale ja/või kolmandale isikule nõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

**12.17** Punktis 4.12. nimetatud äikesega kaasnevate liigpingete esinemine ei ole võrguettevõtjapoolne võrgulepingu rikkumine ja võrguettevõtja ei hüvita ostjale elektriseadmete või -tarvitite kahjustumise tõttu tekkinud kahju. Samuti ei hüvita võrguettevõtja punktis 4.13 nimetatud juhtudel elektriseadmete või -tarvitite kahjustumise tõttu tekkinud kahju kiirete pingemuutuste korral sh toitepinge lohud, mis ei ole tingitud võrguettevõtja tahtlusest või raskest hooletusest ning ei ole tuvastatud põhjuslikku seost nende vahel. Kahju hüvitamine toimub [veebilehel](#) toodud „Kahju hüvitamise põhimõtete“ kohaselt.

**12.18** Elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise korral on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt juhtumi menetlemisega seotud kulude hüvitamist.

## 13. TEAVITAMINE

**13.1** Kõik võrgulepingu täitmisega seotud teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas võrgulepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suuliselt, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel, kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud või tüüptingimustes sätestatud konkreetse tahteavalduse esitamiseks kindlat vormi. Suuliselt edastatud tahteavaldus on esitatud kooskõlas võrgulepinguga, kui võrguettevõtja on selle salvestanud.

**13.2** Võrguettevõtja teavitab ostjaid taastuenergia tasu ja elektriaktsiisi määrade muutumisest oma [veebilehe](#) vahendusel.

**13.3** Võrguettevõtja teavitab ostjat plaanilistest katkestustest elektroonilises vormis võrgulepingus fikseeritud või ostja poolt eraldi teatatud kontaktandmetele vähemalt 2 tööpäeva ette.

**13.4** Ostja teatab võrguettevõtjale katkestusest ja saab vastavat infot telefonil nr 1343.

**13.5** Kui füüsilisest isikust ostjal on eluruum, mida kasutatakse alalise elukohana ja kõetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil, teavitab ta sellest võrguettevõtjat.

**13.6** Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab võrguettevõtja ostjale eelnevalt [veebilehel](#) ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.

**13.7** Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete ja käidukorraldaja andmete muutumisest teavitab ostja võrguettevõtjat 14 päeva jooksul. Nõuetekohaseks kontaktandmete muutmiseks loetakse ka [veebilehel](#) iseteeninduses ja kõnekeskuse vahendusel tehtud muudatusi.

**13.8** Võrguettevõtja on kohustatud ostja soovil andma teavet sellise avariiolekorra põhjuste kohta, mis võisid mõjutada ostja elektripaigaldisi.

**13.9** Ostja on kohustatud esitama võrguettevõtjale viimase nõudmisel teavet, mida on vaja jaotusvõrgu töörežiimide planeerimiseks.

**13.10** Võrguettevõtja võib omal algatusel vabastada ostja võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud ostja kohustuse täitmisest, teavitades sellest kirjalikult ostjat.

## 14. VÖRGULEPINGU MUUTMINE

**14.1** Võrgulepingut saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, samuti muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või seaduses ettenähtud alustel, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis.

**14.2** Kui võrgulepingu kehtivuse ajal sõlmivad pooled liitumislepingu, millega muudetakse liitumispunkti paiknemist, kirjeldust või võrguühenduse läbilaskevõimet, siis pärast liitumislepingu täitmist loetakse võrguleping kehtivaks muudetud tingimustel.

**14.3** Ostja saab muuta oma kontaktandmeid ja valitud hinnapaketti võrguettevõtja [veebilehel](#) iseteeninduses ja/või esitades võrguettevõtjale punktis 13.1 sätestatud vormis avalduse võrguettevõtja [veebilehel](#) toodud kontaktaadressil, samuti telefoni teel, helistades numbril 777 1545 (või võrguettevõtja veebilehel täiendavalt teatatud telefoninumbri), millele tehtud kõned võrguettevõtja salvestab. Nimetatud juhtudel loetakse võrguleping muudetuks hiljemalt 5 tööpäeva möödumisel vastava soovialduse võrguettevõtjani jõudmisest arvates või ostja poolt nimetatud hilisemal kuupäeval. Ostja soovitud muudatused jõustuvad juhul kui võrguettevõtja 5 tööpäeva jooksul ostja soovialduse võrguettevõtjani jõudmisest arvates ei esita vastuväiteid soovitud muudatuse kohta. Ostja poolt valitud hinnapakett hakkab kehtima järgneva kuu algusest.

**14.4** Võrguettevõtjal on õigus ühepoolset muuta hinnakirju ja tüüptingimusi, järgides seaduses sätestatud korda. Võrguettevõtja annab ostja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta.

**14.5** Võrguettevõtja teavitab ostjat hinnakirjade ja tüüptingimuste muutmise seadusega sätestatud korras. Võrguettevõtja edastab ostjale teate tüüptingimuste muutmise kohta koos arvega vähemalt 30 päeva enne kavandatava muudatuse jõustumist. Ostjal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguleping üles öelda.

## 15. VÖRGULEPINGU KEHTIVUS

**15.1** Võrguleping jõustub vastavalt punktile 15.2., selle allkirjastamisest mõlema poole poolt või ostja ja võrguettevõtja vastavate tahteavalduste, mis vastavad valitud võrgulepingu vormile, vahetamisest või poolte vahel kokku lepitud ajal või kui tarbimiskohas on võrgulepingu sõlmimise ajal võrguühendus katkestatud, siis võrguühenduse taastamisest. Kui ostja sõlmib võrgulepingu katkestatud võrguühendusega tarbimiskohale, tasub ostja võrguühenduse pingestamise eest:

**15.1.1** lülitamise või võrku tagasiühendamise teel vastavalt võrguettevõtja hinnakirjale;

**15.1.2** võrguühenduse taastamise teel vastavalt tegelikele kuludele.

**15.2** Võrguleping või selle muudatus jõustub poolte poolt kokkulepitud tähtpäeval või sõlmimisele ülejäärgmisel päeval kell 00:00 ja lõpeb punktis 15.4. nimetatud alustest tuleneval tähtpäeval kell 24:00.

# Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel üle 63 A ja keskpingel

Kehtivad alates 01.01.2023

**15.3** Füüsilisest isikust ostja võib väljaspool äriruume või sidevahendi teel sõlmitud võrgulepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates punktis 15.2. nimetatud tähtpäevast. Kui ostja soovib, et võrguteenuse osutamine algab käesolevas punktis nimetatud taganemistähtaja kestel, esitab ta võrguettevõtjale selle kohta sõnaselge avalduse.

**15.4** Võrguleping lõpeb:

**15.4.1** tähtajalise võrgulepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppu võrgulepingu lõppemisest;

**15.4.2** poolte kirjalikul kokkuleppel;

**15.4.3** võrgulepingu ülesütlemisel võrgulepingus ja õigusaktides nimetatud põhjustel ühe poole kirjaliku avalduse alusel;

**15.4.4** äritarbija lõppemisel.

**15.5** Ostjal on õigus võrguleping igal ajal üles öelda, teatades sellest võrguettevõtjale vähemalt 30 päeva ette. Kui võrgulepingu lõppkuupäev langeb riigipühale või muule puhkepäevale, siis võrguleping lõpeb puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

**15.6** Füüsilisest isikust ostja surma korral võrguleping ei lõpe, vaid läheb üle ostja üldõigusjärglasele. Ostja surmast teadasaamisel on võrguettevõtjal õigus vormistada võrguleping ümber üldõigusjärglase nimele, teavitades sellest üldõigusjärglast. Kui ostja üldõigusjärglane ei soovi samas tarbimiskohas võrguteenust kasutada, lõpetab võrguettevõtja võrgulepingu üldõigusjärglase vastava avalduse alusel. Kui võrguettevõtjal ei õnnestu üldõigusjärglast tuvastada füüsilisest isikust ostja surmast alates 12 kuu jooksul, on võrguettevõtjal ostja üldõigusjärglase ja tarbimiskoha kinnistuomaniku puudumisel õigus lugeda võrguleping lõppenuks.

**15.7** Kui tarbimiskoht on hävinud ja ostja ei kasuta võrguteenuseid, võib võrguettevõtja võrgulepingu üles öelda.

**15.8** Võrgulepingu lõpetamise või taganemise soovist tuleb teisele poolele teatada kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis.

**15.9** Kui pool ütleb võrgulepingu üles, siis võrguettevõtja vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust ei pea säilitama.

**15.10** Kui võrguühenduse kaudu ei ole edastatud elektrienergiat rohkem kui kolme (3) aasta jooksul või ostja ei ole tasunud võrguühenduse kasutamise eest, ei pea võrguettevõtja tagama võrguühenduse kasutamise võimalust. Võrguühenduse taastamiseks peab ostja tasuma võrguettevõtjale selleks tehtavad kulud.

**15.11** Kui pool ütleb võrgulepingu üles või kui võrguleping lõpeb muul seaduses ja/või võrgulepingus sätestatud alusel, siis lõpeb avatud tarne elektrileping võrgulepingu lõppemise päevast. Võrguettevõtja edastab teabe seaduses sätestatud korras elektrimüüjale.

## 16. ÜLDTEENUSE OSUTAMINE

**16.1** Kui väiketarbija ei ole sõlminud avatud tarne elektrilepingut elektrimüüjaga, osutab võrguettevõtja nimetatud elektrimüüja talle

üldteenust tema elektrilepingu lõppemise päevale järgnevast päevast alates. Elektrilevi OÜ nimetatud elektrimüüja on Eesti Energia AS.

**16.2** Üldteenuse osutamine toimub vastavalt üldteenuse tüüptingimustele. Üldteenuse tüüptingimused on võrgulepingu lahutamatu osa.

## 17. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

**17.1** Ostja esitab võrguettevõtjale võrgulepingu rikkumisest tuleneva kaebuse, mida pooled lahendavad võimaluse korral poolte kokkuleppel. Võrguettevõtja vaatab ostja kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse läbi selle saamisest alates 15 päeva jooksul ning teavitab ostjat kaebuse võimalikust lahendusest või kaebuse lahendamise tähtaja pikendamisest.

**17.2** Füüsilisest isikust ostja võib võrgulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitsese ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

**17.3** Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

**17.4** Vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse võrguettevõtja asukoha järgses kohtus, s.o. Harju Maakohtus, kui õigusaktist ei tulene teisiti. Vaidlus lahendatakse Harju Maakohtus ka juhul, kui ostja asub pärast võrgulepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevus- või asukohta või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole lagi esitamisel teada.

**17.5** Punktidest 4.4., 12.6., 12.9. ja 12.17. tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse üksnes Tarbijakaitsese ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevas tarbijavaidluste komisjonis punktis 17.2. ja/või maakohtus punktis 17.4. sätestatud korras.

## 18. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

**18.1** Võrguettevõtja tagab füüsilisest isikust ostja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise tüüptingimustes sätestatud korras, vastavuses õigusaktidega ning "Elektrilevi kliendiandmete töötlemise põhimõtete"ga, mis on avaldatud võrguettevõtja [veebilehel](#).

**18.2** Füüsilisest isikust ostja isikuandmete vastutav töötleja on Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Veskiposti tn 2, Tallinn 10138). Võrguettevõtja volitatud töötlejate nimesid ja nende kontaktandmeid on kättesaadavad võrguettevõtja [veebilehel](#).

**18.3** Ostja isikuandmeid, sh isikukoodi, võlasummat, võla algus- ja lõpp kuupäeva ning muid andmeid, mis on vajalikud võlgnevuse töötlemiseks, võib võrgulepingu rikkumise korral avaldada maksehäireregistris.

Kooskõlastatud Konkurentsiameti 24.11.2022.a. otsusega nr 7-10/2022-010